型式：□□□ BF □ □ □ □ □ □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径(A)	015	020	025		040		050		065		080		100	125	150
						④ランク	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	1	0	0	0	0
ON-OFF	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V		120		360				360	700		02K	700	02K		06K	
				2	AC200/220V																
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V		120		360				360	700		02K	700	02K		06K	
				2	AC200/220V																
				0	DC24V		120		360				360								
	スタンダード	AD1	電源振替入力	1	AC100/110V		300				300	700			700		700				
				2	AC200/220V																
		AD2	a接点信号入力	1	AC100/110V		300				300	700			700		700				
				2	AC200/220V																
				0	DC24V																
				7	AC115/120V																
				8	AC230/240V																
		AD0	極性反転入力	0	DC24V		300				300	700			700		700				
		HD1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V		300				300	700			700	02K	700	02K		06K	
				2	AC200/220V																
		HD2	高速作動 a接点信号入力	1	AC100/110V		300				300	700			700	02K	700	02K		06K	
				2	AC200/220V																
				0	DC24V																
		HD0	極性反転入力	0	DC24V		300				300	700			700	02K	700	02K		06K	
無線リモコン	スタンダード	RAD	リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300				300	700			700		700				
				2	AC200/220V																
				0	DC24V																
		RHD	高速作動 リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300				300	700			700	02K	700	02K		06K	
				2	AC200/220V																
				0	DC24V																
緊急遮断	エコノミー	ECR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動	1	AC100/110V		120		360				360								
				2	AC200/220V																
	スタンダード	ABR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V		300				300	700			700		700				
				2	AC200/220V																
				0	DC24V																
		HBR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V		300				300	700			700	02K	700	02K		06K	
				2	AC200/220V																
				0	DC24V																