型式：□□□ L3 □ □ 1 T T G - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ボール材質 / ⑧シート材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径(A)	025		040	050		065	080		100	125		150
						④ランク	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0
ON-OFF	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V			120	360		700			02K			06K	
				2	AC200/220V													
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V			120	360		700			02K			06K	
				2	AC200/220V													
				0	DC24V			120	360									
	スタンダード	AD1	電源振替入力	1	AC100/110V			300		700		700						
				2	AC200/220V													
		AD2	a接点信号入力	1	AC100/110V			300		700		700						
				2	AC200/220V													
				0	DC24V													
				7	AC115/120V													
				8	AC230/240V													
		AD0	極性反転入力	0	DC24V			300		700		700						
		HD1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
		HD2	高速作動 a接点信号入力	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				0	DC24V													
		HD0	極性反転入力	0	DC24V			300		700		700			02K		06K	
	ハイパフォーマンス	PHR	高頻度用 a接点信号・振替入力	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				3	AC24V													
				0	DC24V													

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径(A)	025		040	050		065	080		100	125		150
						④ランク	1	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0
比例制御	エコノミー	AEX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V			120	360		700			02K			06K	
				2	AC200/220V													
		PEX	高速作動 4~20mA・1~5V	6	AC100~240V		120	300		700		700						
				0	DC24V													
	スタンダード	PDX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				3	AC24V													
				0	DC24V													
				7	AC115/120V													
				8	AC230/240V													
	ハイパフォーマンス	PHX	高頻度用 4~20mA・1~5V	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				3	AC24V													
				0	DC24V													
				7	AC115/120V													
				8	AC230/240V													
無線リモコン	スタンダード	RAD	リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V			300		700		700						
				2	AC200/220V													
				0	DC24V													
		RHD	高速作動 リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				0	DC24V													
緊急遮断	エコノミー	ECR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動	1	AC100/110V			120	360									
				2	AC200/220V													
	スタンダード	ABR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V			300		700		700						
				2	AC200/220V													
				0	DC24V													
		HBR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				0	DC24V													
	ハイパフォーマンス	PBX	比例制御用 4~20mA・1~5V 電源喪失で緊急作動	1	AC100/110V			300		700		700			02K		06K	
				2	AC200/220V													
				3	AC24V													
				0	DC24V													