型式：□□□ WT □ □ 2 T G □ - □□□ - □□

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

コード構成（内容は仕様書で確認してください。）

①操作機型式 / ②バルブ型式 / ③電源電圧 / ④ランク / ⑤接続規格
⑥本体材質 / ⑦ステムシール材質 / ⑧シールリング材質 / ⑨呼び径 / ⑩オプション

制御	タイプ	①操作機型式		③電源電圧		⑨呼び径(A)	040	050	065	080	100	125	150		200		250		300		350		400	
						④ランク	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
ON-OFF	エコノミー	AE1	電源振替入力	1	AC100/110V		120							300	120	300		600	300	600		02K	600	02K
				2	AC200/220V																			
		AE2	a接点信号入力	1	AC100/110V		120							300	120	300		600	300	600		02K	600	02K
				2	AC200/220V																			
	スタンダード	AD1	電源振替入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700			700	
				2	AC200/220V																			
		AD2	a接点信号入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700			700	
				2	AC200/220V																			
				0	DC24V																			
				7	AC115/120V																			
				8	AC230/240V																			
		AD0	極性反転入力	0	DC24V		300								300		300	700	300	700			700	
		HD1	高速作動 電源振替入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
		HD2	高速作動 a接点信号入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				0	DC24V																			
		HD0	極性反転入力	0	DC24V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
	ハイパフォーマンス	PHR	高頻度用 a接点信号・振替入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				3	AC24V																			
				0	DC24V																			
比例制御	エコノミー	AEX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V		120							360	120	360		700	360	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
		PEX	高速作動 4~20mA・1~5V	6	AC100~240V		120																	
				0	DC24V																			
	スタンダード	PDX	4~20mA・1~5V 抵抗入力、他	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				3	AC24V																			
				0	DC24V																			
				7	AC115/120V																			
				8	AC230/240V																			
	ハイパフォーマンス	PHX	高頻度用 4~20mA・1~5V	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				3	AC24V																			
				0	DC24V																			
				7	AC115/120V																			
				8	AC230/240V																			

制御	タイプ	ⓐ操作機型式		ⓒ電源電圧		ⓘ呼び径(A)	040	050	065	080	100	125	150		200		250		300		350		400	
						ⓓランク	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
無線リモコン	スタンダード	RAD	リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700			700	
				2	AC200/220V																			
				0	DC24V																			
		RHD	高速作動 リモコン操作・振替入力	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				0	DC24V																			
緊急遮断	スタンダード	ABR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有)	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700			700	
				2	AC200/220V																			
				0	DC24V																			
		HBR	a接点信号入力 電源喪失で緊急作動 (待ち受けモード設定有	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				0	DC24V																			
	ハイパフォーマンス	PBX	比例制御用 4~20mA・1~5V 電源喪失で緊急作動	1	AC100/110V		300								300		300	700	300	700		02K	700	02K
				2	AC200/220V																			
				3	AC24V																			
				0	DC24V																			